



**INTENSITÉ APPROXIMATIVE DU COURANT NOMINAL DES MOTEURS
MONOPHASÉS**

Courant à pleine charge des moteurs monophasés c.a. en ampère			
Puissance nominale hp	115V	200V	230V
1/50	1,2	0,69	0,60
1/40	1,4	0,81	0,70
1/30	1,8	1,0	0,90
1/20	2,3	1,3	1,2
1/12	3,2	1,8	1,6
1/10	3,5	2,0	1,8
1/8	3,9	2,2	2,0
1/6	4,4	2,5	2,2
1/4	5,8	3,3	2,9
1/3	7,2	4,1	3,6
1/2	9,8	5,6	4,9
3/4	13,8	7,9	6,9
1	16	9,2	8
1½	20	11,5	10
2	24	13,8	12
3	34	19,6	17
5	56	32	28
7½	80	46	40
10	100	58	50