



INTENSITÉ APPROXIMATIVE DU COURANT NOMINAL DES MOTEURS TRIPHASÉS

PUISSANCE NOMINAL DU MOTEUR	COURANT À PLEINE CHARGE DES MOTEURS C.A. EN AMPÈRE					
	MOTEURS A INDUCTION, À CAGE D'ÉCUREUIL ET A ROTOR BOBINÉ					
HP	115 V	200 V	230 V	460 V	575 V	2300 V
1/4	2	1,2	1	0,5	0,4	--
1/3	3	1,7	1,5	0,8	0,6	--
1/2	4	2,3	2	1	0,8	--
3/4	5,6	3,2	2,8	1,4	1,1	--
1	7,2	4,1	3,6	1,8	1,4	--
1_	10,4	6	5,2	2,6	2,1	--
2	13,6	7,8	6,8	3,4	2,7	--
3	--	11	9,6	4,8	3,9	--
5	--	17,5	15,2	7,6	6,1	--
7_	--	25	22	11	9	--
10	--	32	28	14	11	--
15	--	48	42	21	17	--
20	--	62	54	27	22	--
25	--	78	68	34	27	--
30	--	92	80	40	32	--
40	--	120	104	52	41	--
50	--	150	130	65	52	--
60	--	--	154	77	62	16
75	--	--	192	96	77	20
100	--	--	248	124	99	26
125	--	--	312	156	125	31
150	--	--	360	180	144	37
200	--	--	480	240	192	49